milesight-schweiz.ch

M-Sight Pro
Bedienungsanleitung

V1.3

Milesight Technology Co.,Ltd.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I Einführung 1
1.1 Einleitung M-Sight Pro 1
1.2 Wichtige Funktionen 1
Kapitel II Installation 2
2.1 Betriebsumgebung des Systems 2
2.2 Installationsanleitung 2
Kapitel III Bedienung und Einstellungen 3
3.1 Anmeldung 3
3.2 Menü 3
3.3 Geräte-Manager 4
3.3.1 Gerät suchen 4
3.3.2 Gerät hinzufügen 6
3.3.3 Gerät bearbeiten 10
3.3.4 Gerät löschen 11
3.4 Live-Ansicht 13
3.4.1 Live-Ansicht starten 13
3.4.2 Live-Ansicht stoppen 15
3.4.3 Videostream-Bedienfeld 16
3.4.4 PTZ-Bedienfeld 17
3.4.5 Favoriten anzeigen 18
3.5 Wiedergabe 20
3.5.1 Wiedergabe starten 20
3.5.2 Wiedergabe stoppen 22
3.6 Dateimanager 22
3.6.1 Dateivorschau 22
3.6.2 Chargenverwaltung der Dateien 23
3.7 Alarmmeldung 25
3.8 Allgemeines 26
3.8.1 Information über neue Nachrichten 27
3.8.2 Video-Anzeige reparieren 27
3.8.3 Passwortschutz 27
3.8.4 Ausführung der Live-Ansicht 29
3.8.5 Zuletzt abgespielte Datei merken 29
3.8.6 Alarm Push-Intervall 30
3.8.7 Anzeige Stream-Informationen 30
3.8.8 TCP 31
3.8.9 Hilfe 31
3.8.10 Information 31
Kapitel IV Service 33

Milesight
milesight-schweiz.ch

Kapitel I Einführung

1.1 Einleitung M-Sight Pro

Die M-Sight Pro App bietet ein leistungsstarkes mobiles Überwachungs-Tool zur Verbesserung der Sicherheit, indem es dem Anwender eine flexible Überwachung per Live-Videos durch Netzwerkkameras und NVR (Network Video-Recorder) über ein drahtloses Netzwerk ermöglicht. Es handelt sich um ein Video-Management-System, das die Überwachung durch eine Kombination von Netzwerk-Kameras und NVR gewährleistet. Die Oberfläche ist einfach und intuitiv, mit einfachem Zugriff auf die meisten Funktionen, wie zum Beispiel das Ansehen von Live-Videos und die Wiedergabe aufgenommener Videos. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, Fremdgeräte über ONVIF (Open Network Video Interface Forum) mit einzubinden.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt, wie Sie das M-Sight Pro in Ihrer Netzwerkumgebung anwenden und verwalten können. Ein paar Vorkenntnisse über Netzwerkumgebungen wären für den Leser von Vorteil. Bitte nehmen Sie bei technischen Problemen jeglicher Art Kontakt zu uns auf.

1.2 Wichtige Funktionen

- Unterstützt die synchrone Verwaltung von Netzwerkkameras und Milesight-NVR
- Unterstützt das Scannen von QR-Codes, um eine Remote-Ansicht über P2P für Milesight-Kameras und NVR zu ermöglichen
- Unterstützt die Dual Stream-Funktion
- Unterstützt individuelle Stream-Parameter
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG-4 Videokompression
- Unterstützt Favoritenansicht
- Unterstützt 1/4/9/16-Bildschirmlayouts zur Ansicht von bis zu 64 synchronen Kanälen
- Unterstützt 1/4-Bildschirmlayouts zur asynchronen Wiedergabe von bis zu 4 Kanälen
- Unterstützt die Wiedergabe von SD-Karten und über die Festplatte aufgenommene Videos
- Unterstützt Bildaufnahme-/Videoaufzeichnungsfunktionen
- Unterstützt die PTZ-Steuerung (Pan, Tilt, Zoom)
- Unterstützt das Dateimanagement
- Unterstützt die Alarm Push-Benachrichtigung
- Unterstützt Passwortschutz, Performance-Optionen für Live-Ansicht, Anzeige von Stream-Informationen, Alarm
- Push-Intervall-Option, Letzte Wiedergabe merken und TCP-Option für allgemeine Einstellungen
- Unterstützt mobile iOS- und Android-Geräte
- Unterstützt Wi-Fi/3G- und 4G-Netzwerke

Milesight-schweiz.ch

Kapitel II Installation

2.1 Betriebsumgebung des Systems

iOS: iOS 7.0 oder höher.
Android: Android 4.0 oder höher.

2.2 Installationsanleitung

iOS: Laden Sie die App aus dem App Store herunter und installieren Sie sie direkt.
Android: Laden Sie die App aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie direkt.
Sie können die App auch von unserer Webseite herunterladen:
http://www.milesight.com/product/MS_APP.asp
Für Android-Systeme steht Ihnen noch ein weiterer Link zur Verfügung:
http://www.milesight.com/support/download.asp#software_jump

Milesight
milesight-schweiz.ch

Kapitel III Bedienung und Einstellungen

3.1 Login

Klicken Sie auf das Symbol
Zum Öffnen des M-Sight Pro poppt das folgende Fenster auf:

Abbildung 3.1 (a)

Nach dem Login erscheint die Live-Ansicht-Oberfläche:

Abbildung 3.2

3.2 Menü

Klicken Sie auf die Schaltfläche , oder schieben Sie den Titel nach rechts, um dieses Menü zu öffnen:

milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.3

Hier können Sie zwischen Live-Ansicht/Wiedergabe/Geräte-Manager/Datei-Manager/ Alarmmeldung/Allgemein auswählen.

Die Details entsprechen der folgenden Tabelle:

Symbole	Beschreibungen
Live View	Ansicht Live-Video
Playback	Ferngesteuerte Wiedergabe der aufgenommenen Videos auf SD-Karte und Festplatte
Device Manager	Kameras und NVR hinzufügen/löschen/bearbeiten
File Manager	Verwalten der Bilder und Videos auf dem Mobilgerät
Alarm Message	Überprüfen der Alarmmeldungen, die auf Ihrem Mobilgerät angezeigt werden
General	Systemeinstellungen vornehmen

3.3 Geräte-Manager

3.3.1 Gerät suchen

Klicken Sie auf der Oberfläche des Geräte-Managers auf ‘ ’ und wählen Sie 'Kamera hinzufügen', um die Oberfläche für das Hinzufügen von Kameras zu aktivieren.

Klicken Sie dann auf ‘ ’, um Kameras in der Netzwerkumgebung des mobilen Geräts zu suchen, damit sich das folgende Fenster öffnet:



Abbildung 3.4

Abbildung 3.5

Hinweis: Es können nur Netzwerkkameras gefunden werden.

Beachten Sie die folgenden Beschreibungen zu den Icons auf der Oberfläche der Gerätesuche.

Milesight
milesight-schweiz.ch

Symbole	Beschreibungen
	Verlassen der Suchoberfläche
	Netzwerkkameras suchen
	Auswahl der Geräte zum Hinzufügen
	Alle Netzwerkkameras
	Alle Netzwerkkameras wurden erfolgreich hinzugefügt
	Das Hinzufügen aller Kameras war nicht erfolgreich

3.3.2 Gerät hinzufügen

1. Hinzufügen über das Suchergebnis

Nach der Gerätesuche können Sie Geräte über die Oberfläche der Ergebnisseite hinzufügen, wählen Sie die Geräte, die Sie benötigen, aus und geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein, um Kameras hinzuzufügen.

Hinweis: Die Anzahl der hinzugefügten Geräte beläuft sich auf maximal 64.



Abbildung 3.6

2. Manuelles Hinzufügen

(1) Kamera hinzufügen

Schritt 1: Klicken Sie auf der Oberfläche des Gerätemanagers auf ' ' und wählen Sie 'Kamera hinzufügen'.

Schritt 2: Klicken Sie auf ' ', um den Registertyp einschließlich ONVIF/RTSP/P2P auszuwählen.

ONVIF: Gerät über IP oder Domain hinzufügen.

RTSP: Das Format des Primärstreams: rtsp://IP:port/main

Das Format des Sekundärstreams: rtsp://IP:port/sub

P2P: Passt zur Internet-Umgebung. Hier muss die MAC-Adresse des Geräts eingegeben werden (Sie können die MAC-Adresse manuell eingeben oder auf , klicken, um den Barcode auf dem Gehäuse des Gerätes oder gleich den QR-Code auf der Webseite zu scannen).
Schritt 3: Geben Sie die erforderlichen Informationen ein (admin/ms1234 für Standardbenutzername und Passwort) und klicken Sie auf , um die Geräteinformationen zu speichern.

1 ONVIF:
Beispiel:
IP: 192.168.8.150
Port: 80

Abbildung 3.7

2 RTSP:
Beispiel:
Primär: rtsp: //192.168.8.150:554/main
Sekundär: rtsp: //192.168.8.150:554/sub

Hinweis: Es kann nur die primäre oder die sekundäre URL eingeben werden.

Milesight
milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.8

3. P2P

Beispiel:

MAC: 1CC3162000EF

Abbildung 3.9

Hinweis:

1. Bei einer Nutzung von P2P ist es erforderlich, sich vorher mit Milesight in Verbindung zu setzen, um zuerst die Netzwerkkamera zu registrieren — ansonsten ist die Erstellung einer Verbindung nicht möglich;
2. Bevor Sie das P2P anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kamera mit dem Internet verbunden ist.

(2) NVR hinzufügen

milesight-schweiz.ch

Schritt 1: Klicken Sie auf der Oberfläche des Gerätemanagers auf „ “, und wählen Sie 'NRV hinzufügen'.

Schritt 2: Klicken Sie auf „ “ um den Registertyp einschließlich IP/Domain und P2P auszuwählen.

IP/Domain: Gerat uber IP oder Domain hinzufügen.

P2P: Passt zur Internet-Umgebung. Hier muss die MAC-Adresse des Geräts eingegeben werden (Sie können die MAC-Adresse manuell eingeben oder den QR-Code auf der Webseite scannen oder die Überwachung direkt durchführen).

Schritt 3: Geben Sie die erforderlichen Informationen ein (admin/ms1234 für Standardbenutzer-name und Passwort) und klicken Sie auf „ “, um die Geräteinformationen zu speichern.

1. IP/Domain

Beispiel:

IP: 192.168.8.159

Port: 80

Abbildung 3.10

Hinweis: Die Eingabe des Ports beim Hinzufügen des Geräts über die IP/Domain ist standardmäßig 'HTTP-Port 80' für die UT-Serie, bei der NVR-Firmware-Version 72.x.x.x. sowie der UH/ UPT/UPH-Serie, für alle anderen Serien lautet der Standard Service-Port '1100'.

2 P2P:

Beispiel:

MAC: 1C: C3: 16: 0A: 1D: D2

Milesight
milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.11

3. Hinzufügen eines Geräts durch Scannen des QR-Codes

Es ist viel einfacher, ein Gerät über P2P durch Scannen des QR-Codes hinzufügen.

Schritt 1: Klicken Sie auf , und wählen Sie 'Scan QR Code' aus;

Schritt 2: Scannen Sie den QR-Code, der sich auf der Webseite oder auf dem Monitor des Geräts befindet, mit Ihrem Mobilgerät.

Schritt 3: Nach erfolgreichem Scan werden die Schritte 'Kamera hinzufügen' oder 'NVR hinzufügen' automatisch übersprungen. Jetzt können Sie Benutzername und Kennwort eingeben und die Funktion 'Speichern' anklicken.

Abbildung 3.12

3.3.3 Gerät bearbeiten

Schritt 1: Klicken Sie auf , auf der rechten Seite des Geräts, um das Menü 'Gerät bearbeiten' zu aktivieren.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Informationen, die Sie bearbeiten möchten, und auf nach der Bearbeitung. Oder klicken Sie auf , um den Vorgang zu beenden.

Abbildung 3.13

Hinweis:

1 Klicken Sie auf , um die ausgewählte Spalte zu löschen.
2 Der 'Gerätetyp' kann nicht geändert werden.
3 Klicken Sie auf Live-Ansicht zur Anzeige des Live-Videos direkt vom Gerät.

3.3.4 Gerät entfernen

1. Einzelnes Gerät entfernen

Schieben Sie das Gerät, das Sie entfernen möchten, im Menü des Geräte-Managers nach links. Nun erscheint die Schaltfläche , Delete , . Mit einem Klick hierauf entfernen Sie das Gerät. Der Vorgang kann mit einem Klick in jeden anderen Bereich abgebrochen werden.

Milesight
milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.14

2. Löschen mehrerer Objekte

Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche , und wählen Sie 'Löschen mehrerer Objekte' (Batch Deletion). Auch durch einen längeren Klick auf ein Gerät können Sie das Menü zum Löschen mehrerer Objekte aktivieren;

Schritt 2: Wählen Sie die zu entfernenden Geräte aus (durch einen Klick auf können alle Geräte ausgewählt werden) und klicken Sie auf die Schaltfläche , woraufhin die Warnung "Sind Sie sicher, dass Sie das Objekt/die Objekte entfernen möchten (Are you sure to delete)", aufpoppen wird. Klicken Sie dann auf JA, um die ausgewählten Geräte zu entfernen.

Abbildung 3.15

3.4 Live-Ansicht

3.4.1 Live-Ansicht starten

Möglichkeit 1: Klicken Sie auf , im Menü Live-Ansicht (Live View), um die Geräteliste aufzurufen und wählen Sie das Gerät/die Geräte aus bis zu 64 Kanälen für die Live-Ansicht aus.
Möglichkeit 2: Klicken Sie auf im Menü Live-Ansicht, um die Geräteliste aufzurufen und wählen Sie 1-CH für die Live-Ansicht.

Abbildung 3.16

Die folgenden Beschreibungen erklären die Symbole im Menü Kamera-Liste (Camera List).

Symbole	Beschreibungen
	Hauptmenü
	Zurück zum Menü Live-Ansicht
	Netzwerkkamera/NVR
	Liste erweitern/verkürzen
	Wählen Sie das Gerät/die Geräte für die Live-Ansicht

Klicken Sie auf Wiedergabe (Playback), um zum Menü der Live-Ansicht zurückzukehren.

Abbildung 3.17

Die folgenden Beschreibungen erklären die Symbole im Menü Live-Ansicht (Live View).

Symbole	Beschreibungen
	Hauptmenü
	Aktivieren Sie das Menü der Geräteliste
	Fügen Sie 1-CH für die Live-Ansicht hinzu
	4/4/9/16 Bildschirm-Layouts
	Snapshot
	Aufnahme
	Symbolleiste
	Bedienungsfeld PTZ
	Bedienungsfeld Video-Stream
	Digitaler Zoom
	Lautsprecher
	Mikrofon
	Favoriten anzeigen
	Start/Stop Live-Ansicht

Milesight
milesight-schweiz.ch

Hinweis:

1 Der Vollbildmodus wird durch Doppelklick auf ein beliebiges Fenster angezeigt.
2 Im Mehrfach-Bildschirm (Multi-Screen)-Modus können Sie die Position der Fenster durch Bewegen mit gedrückter linker Maustaste anpassen.
3 Die Live-Ansicht wechselt in den Vollbildmodus, sobald Sie Ihr Mobiltelefon horizontal anstatt vertikal ausrichten.

Abbildung 3.18

3.4.2 Live-Ansicht beenden

Beenden aller Live-Ansichten: Klicken Sie auf , um die ausgeblendete Symbolleiste aufzurufen und wählen Sie ,um die Live-Ansicht für alle Kanäle zu beenden.

Beenden einer einzelnen Live-Ansicht: Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste an dem Fenster, bis das Symbol am oberen Bildschirmrand erscheint. Ziehen Sie weiter an dem Fenster, bis ein Wechsel auf , erfolgt, dann lassen Sie die Maustaste und das Fenster los.

Abbildung 3.19

milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.20

3.4.3 Bedienungsfeld Video-Stream

Es stehen zwei Video-Streams zur Verfügung, Primary und Secondary. Durch einen Klick auf Anpassen (Custom) können die Parameter, einschließlich Frame-Größe, Frame-Rate, Bitrate und I-Frame-Intervall des Video-Streams, eingestellt werden.

Abbildung 3.21

Milesight
milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.22

Hinweis: Sollte das Bild nicht flüssig genug sein, versuchen Sie bitte, die Bitrate und das I-Frame der Kamera zu verringern.

3.4.4 Bedienungsfeld PTZ

Klicken Sie auf , um das Bedienungsfeld PTZ aufzuklappen.

Abbildung 3.23

Beachten Sie bitte die folgenden Beschreibungen zu den Icons auf dem PTZ-Bedienungsfeld.

Symbole	Beschreibungen
	Starten/Beenden des automatischen Scans
	Zoom+/Zoom-
	Fokus+/Fokus-
	Iris+/Iris-
	Voreinstellung aufrufen
	Voreinstellung festlegen
	Voreinstellung löschen

Hinweis:

1 Es werden 99 Voreinstellungen (01 bis 99) unterstützt

2 Bewegen Sie „0 0" auf und ab, um die Voreinstellungen auszwählen.

3.4.5 Favoriten anzeigen

Über die Funktion Favoriten anzeigen (View Favorites) können Sie aktuelle Bildschirmlayouts und alle Kanäle speichern, die abgespielt werden. Klicken Sie auf , um das Bedienungsfeld für die Favoritenansicht zu erweitern.

Abbildung 3.24

Beachten Sie bitte die folgenden Beschreibungen zu den Icons auf dem Bedienungsfeld für die Favoritenansicht.

Symbole	Beschreibungen
	Ansicht hinzufügen
	Bildschirm-Layouts in Favoriten
	Favoriten-Ansicht abspielen
	Ansicht bearbeiten

Favoriten umbenennen: Halten Sie den Favoriten mit der linken Maustaste gedrückt, bis sich ein Fenster öffnet, in dem Sie den neuen Namen des Favoriten eingeben und mit OK bestätigen können.



Abbildung 3.25

Favoriten löschen: Schieben Sie den Favoriten nach links, dann erscheint „Delete", durch einen Klick hierauf wird der Favorit gelöscht.

Abbildung 3.26

milesight-schweiz.ch

3.5 Wiedergabe

3.5.1 Wiedergabe starten

Möglichkeit 1: Klicken Sie im Bereich Playback auf , um das Wiedergabe-Menü (Playback-Menü) aufzurufen und wählen Sie bis zu 4 Kanäle für die Wiedergabe aus.
Möglichkeit 2: Klicken Sie im Bereich Playback auf , um das Wiedergabe-Menü (Playback-Menü) aufzurufen und wählen Sie einen Kanal für die Wiedergabe aus.

Abbildung 3.27

Milesight
milesight-schweiz.ch

Beachten Sie die folgenden Beschreibungen zu den Symbolen auf der Oberfläche der Geräteliste.

Symbole	Beschreibungen
	Hauptmenü
	Zurück zum Wiedergabe-Menü
	Einstellen der Anfangs- und Endzeit des aufzunehmenden Videos

Es gibt einige Einstellungen, die vor Beginn der Wiedergabe vorgenommen werden sollten.

1 Legen Sie die Startzeit und die Endzeit der aufzunehmenden Videos fest.
2 Klicken Sie auf , um den Wiedergabetyp einschließlich Alles, Zeitplan, Bewegung, Alarm und Notfall auszuwählen.
3 Wählen Sie die Geräte aus, die Sie abspielen möchten.
4 Klicken Sie auf Play, um die Wiedergabe zu starten.

Abbildung 3.28

Beachten Sie die folgenden Beschreibungen zu den Symbolen im Wiedergabe-Menü.

Symbole	Beschreibungen
	Hauptmenü
	Aktivieren Sie das Geräteliste-Menü
	Snapshot
	Starten/Unterbrechen der Wiedergabe
	Symbolleiste
	Abspielgeschwindigkeit verringern
	Abspielgeschwindigkeit erhöhen
	Lautsprecher
	Aufnahme
	Digitalzoom
	Wiedergabe starten/stoppen

Hinweis:

1 Die Wiedergabe aller Kanäle erfolgt asynchron, jeder Kanal hat seine eigene Zeitleiste.
2 Sie können die Zeitleiste durch Ziehen bewegen, um die Wiedergabezeit einzustellen.
3 Der Vollbildmodus wird durch Doppelklick auf ein beliebiges Fenster angezeigt.
4 Sie können die Position des Kanals durch Halten und Ziehen des Kanals verändern.
5 Die Zeit zwischen Startzeit und Endzeit darf nicht mehr als einen Monat betragen.

3.5.2 Wiedergabe anhalten

Möglichkeit 1: Klicken Sie auf , um die ausgeblendete Symbolleiste aufzurufen und wählen Sie , um die Wiedergabe aller Kanäle zu beenden.
Möglichkeit 2: Bewegen Sie das Fenster durch Ziehen, bis oben auf dem Bildschirm erscheint. Ziehen Sie das Fenster darauf, bis angezeigt wird und lassen Sie es dann los.

3.6 Dateimanager

3.6.1 Dateivorschau

Klicken Sie auf das Bild oder das Video, um die Datei im Vollbildmodus anzuzeigen.

Abbildung 3.29

Beachten Sie die folgenden Beschreibungen zu den Symbolen in der Vollansicht.

Symbole	Beschreibungen
	Vollbild-Modus verlassen
	Bild oder Video löschen
	Video abspielen
	Wiedergabe/Pause
	Abspielgeschwindigkeit verringern
	Abspielgeschwindigkeit erhöhen
	Überprüfen der Videoinformationen während der Wiedergabe

milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.30

Klicken Sie im Vorschau-Modus auf , um weitere Dateien zu öffnen. Bewegen Sie die Miniaturansicht, um mehr anzuzeigen. (Nur Android unterstützt diese Funktion.)

Abbildung 3.31

3.6.2 Chargenverwaltung der Dateien

Klicken Sie auf , , um die Oberfläche für die Chargenverwaltung aufzurufen.

Abbildung 3.32

Chargen löschen: Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten, oder klicken Sie , um alle auszuwählen. Klicken Sie zum Löschen auf: .

Chargen-Export: Wählen Sie die Datei aus, die Sie exportieren möchten, oder klicken Sie auf , um alle auszuwählen, und klicken Sie dann auf , zum Exportieren der ausgewählten Datei(en) zu jeglicher, benötigter Anwendung;

Chargen speichern: Wählen Sie eine Datei aus oder klicken Sie auf , um alle auszuwählen, und klicken Sie dann auf , um die ausgewählte(n) Datei(en) auf dem lokalen Datenträger zu speichern (nur für iOS).

Abbildung 3.33

Hinweis: Videos können nur per E-Mail exportiert werden.

milesight-schweiz.ch

3.7 Alarmmeldung

Um die Alarmmeldungen pünktlich zu erhalten, können Sie das Gerät so einstellen, dass die Alarmmeldung auf Ihrem Mobilgerät angezeigt wird und Sie so Alarmmeldungen, die von Ihrem Mobilgerät empfangen werden, kontrollieren können.

Abbildung 3.34

Öffnen des Push-Alarms: Klicken Sie auf , um das Menü des Push-Alarms aufzurufen, und auf um den Push-Alarm auf dem Gerät zu öffnen, auf dem Sie die Alarmmeldungen erhalten möchten.

Abbildung 3.35

Alarmmeldungen überprüfen: Klicken Sie im Menü zu Alarmmeldungen (Alarm Message) auf , um die entsprechenden Geräte auszuwählen. Die Alarmmeldungen, die Sie ausgewählt haben, werden dann wie nachstehend angezeigt.

Abbildung 3.36

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen auf dem NVR und dem mobilen Gerät korrekt vorgenommen haben, damit Sie die Alarmmeldung auf dem Mobilgerät erhalten können.

1 Bitte überprüfen Sie, ob Sie die Einstellungen zum Alarm auf der Webseite und dem Monitor des NVR korrekt vorgenommen haben und Nachrichten-Push (message push) aktiviert haben.

2 Bitte prüfen Sie weiterhin, ob Sie den Informations-Push für die APP auf Ihrem Mobilgerät aktiviert haben (nur für iOS).

3 Bitte prüfen Sie auch, ob Sie den Alarm-Push für das entsprechende Gerät auf der APP aktiviert haben.

milesight-schweiz.ch

3.8 Allgemeines

Auf der Oberfläche Allgemeines (General) können Sie einige Einstellungen für M-Sight Pro vornehmen.



Abbildung 3.37 iOS



Abbildung 3.38 Android

3.8.1 Information über neue Nachrichten

Diese Einstellung funktioniert nur beim iOS-System. Sie zeigt den aktuellen Status 'Offen/Geschlossen' (Opened/Closed) durch eine neue Nachricht an, ob Sie die Funktion der Benachrichtigung für Ihr Mobilgerät aktiviert haben.
Wenn der Status 'Geschlossen' angezeigt wird, stellen Sie ihn bitte über die "Einstellungen" (Settings) -> "Benachrichtigungen" (Notifications) auf dem Mobilgerät entsprechend ein.

3.8.2 Videoanzeige reparieren

Wenn die Live-Ansicht nicht normal angezeigt werden kann, klicken Sie bitte auf ‘ ’, um die Ansicht zu aktivieren, und dann wieder auf die Live-Ansicht, um diese zu überprüfen. (Diese Funktion wird nur durch Android unterstützt.)

3.8.3 Passwortschutz

Klicken Sie auf Kennwortschutz (Password Protection), um das Menü für den Kennwortschutz aufzurufen.

Abbildung 3.39

Kennwortschutz einschalten: Wählen Sie Kennwortschutz aktivieren (Turn On Password Protection). Geben Sie dann bitte das Passwort ein und bestätigen Sie es.

Milesight
milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.40

Passwort ändern: Wenn Sie das Passwort ändern möchten, wählen Sie Passwort ändern (Modify Password). Geben Sie das alte und das neue Passwort ein, um den Vorgang zu beenden.

Abbildung 3.41

Kennwortschutz deaktivieren: Sobald Sie den Passwortschutz aktiviert haben, muss das Passwort jedes Mal eingegeben werden, wenn Sie sich bei M-Sight Pro anmelden. Wenn Sie ihn ausschalten möchten, wählen Sie Kennwortschutz deaktivieren (Turn Off Password Protection). Geben Sie dann das Passwort ein, um den Kennwortschutz zu deaktivieren.

Milesight
milesight-schweiz.ch

Abbildung 3.42

3.8.4 Ausführung der Live-Ansicht

Klicken Sie auf Ausführung der Live-Ansicht (Live View Performance), um verschiedene Optionen auszuwählen, einschließlich Least Delay, Balanced und Best Fluency, für verschiedene Effekte auf die Video-Anzeige, und standardmäßig Least Delay.
Least Delay: Echtzeit-Video in der Live-Ansicht.
Best Fluency: Diese Einstellung hat die beste Abspielqualität.
Balanced: Einstellung zwischen Least Delay und Best Fluency.

Abbildung 3.43

3.8.5 Zuletzt abgespielte Datei merken

Diese Option ist für die Live-Ansicht. Sie legt fest, ob beim Start der APP die zuletzt abgespielte Datei fortgesetzt wird.

Niemals (Never): Niemals die zuletzt abgespielte Datei fortsetzen.

Immer (Always): Immer die zuletzt abgespielte Datei fortsetzen.

Fragen (Ask): Durch Aktivieren dieser Funktion wird bei jedem Start nachgefragt, ob Sie die letzte Datei fortsetzen möchten.

Abbildung 3.43

3.8.6 Alarm-Push-Intervall

Klicken Sie auf Alarm-Push-Intervall, um den Zeitraum festzulegen, für den Sie die Alarmmeldung erhalten können. Das standardmäßige Alarm-Push-Intervall ist "Alle 30 Sekunden".

Abbildung 3.45

3.8.7 Stream-Informationen anzeigen

Sie können sich Echtzeit-Informationen über den Video-Stream auf der Live View-Oberfläche anzeigen lassen, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben.

milesight-schweiz.ch

3.8.8 TCP

Die Video-Verbindung ist stabiler, wenn TCP aktiviert wurde. Dies gilt nur für die Geräte, die über die IP oder Domain hinzugefügt wurden.

3.8.9 Hilfe

Hier können Sie die Einweisung über die M-Sight Pro-APP erhalten.

Abbildung 3.46

Hinweis:

1 Klicken Sie auf , um zum Anfang des Artikels zurückzukehren.
2 Klicken Sie auf den Text in der Hauptfunktion, um zur entsprechenden Einweisung zu springen.

3.8.10 Information

Hier können Sie die Version, neue Funktionen und Online-Updates für die APP erhalten, sowie Kontakt zu uns aufnehmen.

Abbildung 3.47

Kapitel IV Service

Milesight Technology Co., Ltd bietet seinen Kunden stets zeitnahe und umfassende technische Unterstützung. Endbenutzer können sich mit Ihrem Händler in Verbindung setzen, um technische Hilfe zu erhalten. Händler und Wiederverkäufer können sich diesbezüglich direkt mit Milesight in Verbindung setzen.

Technischer Support: support@milesight.com
Web: http://www.milesight.com

Übermittlung von Problemfällen online: http://www.milesight.com/service/feedback.asp
Adresse: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Postleitzahl: 361006
Tel: +86-592-5922772
Fax: +86-592-5922775
Milesight More in Sight

Milesight
milesight-schweiz.ch

Milesight - Schweiz